

VIOFO DASH CAM HK3 HARDWIRE KIT

VIOFO HK3 bekötőkábel használati utasítás

A bekötést végeztessük hozzáértő szakemberrel!

Bekötés:

A piros vezetékét állandó 12V-ra kössük, mely a gyújtáslevétele után is élő marad. (Battery).

A bekötéshez használjunk lengőbiztosítékot vagy egyéb biztosítékot. (maximum 5A) A piros vezetékbe kapcsolót iktatva a parkoló üzemmódot kényelmesen ki és bekapcsolhatjuk igény szerint, a kamera menürendszere nélkül is.

A sárga vezetékét gyújtás által kapcsolt 12V-ra kössük. (ACC)

A bekötéshez használjunk lengőbiztosítékot vagy egyéb biztosítékot. (maximum 5A)

A fekete vezeték a test, melyet a gépkocsi egy test pontjához csatlakoztathatunk. (GND)

A lekapcsolási feszültséget állítsuk 12,4V-ra (24 voltos rendszer esetén 24,8V-ra) amivel megelőzhetjük az akkumulátor lemerülését.

A kábelt a kamera tápcsatlakozásához csatlakoztassuk, ne a GPS talapzat tápcsatlakozójához.

Parkoló üzemmódnál az energiatakarékos Timelapse 3FPS üzemmódot javasoljuk, melyet a kamera Parking Mode menüpontjában tud kiválasztani.